



I	Regulador de voltaje 7.62 kV. tipo poste	1	--
k	Cuchilla desconectadora by-pass para regulador 600A, 15 kV.	1	--
j	Tornillo espaciador de 15.9 mm (5/8") 250 mm.	1	RA7-001
i	Pararrayos óxido metálico (con sus herrajes)	2	RA7-108
h	Alambre de cobre N°2 (ó según proyecto)	6 m.	--
g	Conector de compresión tipo derivación	1	RA7-030
f	Puesta a tierra	1	RA6-010
e	Tornillo espaciador de 15.9 mm (5/8") x 300 mm.	1	RA7-001
d	Tornillo de 15.9 mm (5/8") x 250 mm.	2	RA7-001
c	Conector de compresión de cobre tipo derivación	6	RA7-030
b	Poste de concreto ó madera	--	Según proyecto
a	Estribo	1	RA6-009
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	REFERENCIA

NOTAS:

1- Dimensiones en milímetros.

2- En poste de madera utilizar dos tornillos espaciadores

PRIMERA EDICIÓN:  
MAYO - 1991

DIBUJÓ:  
CENTRO DE INFORMACIÓN REDES ENERGÍA

APROBÓ:  
SUBGERENCIA REDES DISTRIBUCIÓN

ÚLTIMA PUBLICACIÓN:  
SEPTIEMBRE - 1991

REVISÓ:  
ÁREA INGENIERÍA DISTRIBUCIÓN